






- Tam Sinüs dalga çıkışı
- 4,3 renkli, dokunmatik LCD ekran
- Öz tüketim ve şebekeye aktarım seçeneği
- PV, batarya veya şebeke için programlanabilir aktarım önceliği
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilen şarj akımı ve voltajı
- Programlanabilir çoklu çalışma modları: On-Grid, Off-Grid veya On-Grid Back-Up modu
- Uzaktan mobil izleme için yerleşik Wi-Fi
- BMS için ayrılmış iletişim portu
- 9 Üniteye kadar paralel çalışabilme
- Programlanabilir çıkış veya jeneratör girişi olmak üzere isteğe bağlı olarak kullanılabilir çift çıkış

Işıklandırma Seçenekleri

-  **Döngü**
Seçtiğiniz renk dairesel hareketle sürekli olarak hızla kayarak döner
-  **Vurgulama**
Seçtiğiniz bir renk parıldayan ışıklarla yanar
-  **Dalgalanma**
Seçtiğiniz renk halkanın altından yukarı doğru yayılır



MODEL	TommaTech 5.6 kW Plus
FAZ	1 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış
Maksimum PV Giriş Gücü [W]	6000
Nominal Çıkış Gücü [W]	5600
Maksimum Şarj Gücü [W]	6000
ON-GRID ÇALIŞMA	
PV GİRİŞ (DC)	
Nominal DC Voltaj / Maksimum DC Voltaj [V DC]	360 / 450
Devreye Girme Voltajı / İlk Besleme Voltajı [V DC]	110/ 120
MPPT Voltaj Aralığı [V DC]	120 ~ 430
MPPT Sayısı / Maksimum Giriş Akımı [A]	1 / 27
ŞEBEKE ÇIKIŞ (AC)	
Nominal Çıkış Voltajı [V AC]	220/230/240
Çıkış Voltaj Aralığı [V AC]	184 - 264.5 veya 195.5 - 253 (Seçilebilir)
Nominal Çıkış Akımı [A]	24.3
Güç Faktörü	>0.9
VERİMLİLİK	
Maksimum Dönüşüm Verimliliği (DC/AC)	%96
OFF-GRID ÇALIŞMA	
AC GİRİŞ	
AC Devreye Girme Voltajı / Otomatik Yeniden Başlatma Voltajı [V AC]	120 - 140 / 180
Kabul Edilebilir Giriş Voltaj Aralığı [V AC]	90 - 280 veya 170 - 280
Frekans Aralığı [Hz]	50 /60 (Otomatik Algılama)
Maksimum AC Giriş Akımı [A]	40
PV GİRİŞ (DC)	
Maksimum DC Voltaj [V DC]	450
MPPT Voltaj Aralığı [V DC]	120 ~ 430
MPPT Sayısı / Maksimum Giriş Akımı [A]	1 / 27
BATARYA MODU ÇIKIŞ (AC)	
Nominal Çıkış [V AC]	220 / 230 / 240
Voltajı Çıkış	Tam Sinüs Dalgası
Dalga Formu Verimlilik (DC - AC)	93
HİBRİT ÇALIŞMA	
PV GİRİŞ (DC)	
Nominal DC Voltaj / Maksimum DC Voltaj [V DC]	360 / 450
Devreye Girme Voltajı / İlk Besleme Voltajı [V DC]	110 / 120
MPPT Voltaj Aralığı [V DC]	120 ~ 430
MPPT Sayısı / Maksimum Giriş Akımı [A]	1 / 27
ŞEBEKE ÇIKIŞ (AC)	
Nominal Çıkış Voltajı [V AC]	220 / 230 / 240
Çıkış Voltaj Aralığı [V AC]	184 - 264.5 veya 195.5 - 253 (Seçilebilir)
Nominal Çıkış Akımı [A]	24.3
AC GİRİŞ	
AC Devreye Girme Voltajı / Otomatik Yeniden Başlatma Voltajı [V AC]	120 - 140 / 180
Kabul Edilebilir Giriş Voltaj Aralığı [V AC]	90 - 280 veya 170 - 280
Maksimum AC Giriş Akımı [A]	40
BATARYA MODU ÇIKIŞ (AC)	
Nominal Çıkış Voltajı [V AC]	220 / 230 / 240
Çıkış Dalga Formu	Tam Sinüs Dalgası
Verimlilik (DC - AC)	%93
BATARYA & ŞARJ CİHAZI	
Nominal DC Voltaj [V DC]	48
Maksimum Solar Şarj Akımı [A]	120
Maksimum AC Şarj Akımı [A]	120
Maksimum Şarj Akımı [A]	120
GENEL FİZİKSEL	
Boyutlar, Genişlik X Derinlik X Yükseklik [mm]	140 x 295 x 468
Net Weight [kg]	12
ARAYÜZ	
Paralleleme Fonksiyonu	Evet, 9 Üniteye Kadar
Haberleşme Portu	USB / RS232 / RS485 / Wi-Fi / Kuru Kontak
ÇEVRESEL	
Nem	0 ~ %90 RH (Yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-10 ~ 50

* TommaTech GmbH ürün özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.